


# РЕГУЛИРОВКА КАЧЕСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ



Нажмите клавишу 3 для паузы,  
а затем еще раз клавишу  
3 для продолжения.

© 2000 Avaya Inc. Все права защищены. Все торговые марки, имеющие символ ® и ™, являются соответственно зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Avaya Inc. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Отпечатано в США. Январь 2001 г.  
Док. #: 585-313-722RU  
Издание: 1

# Краткий справочник *Quick Check* пользователя системой обработки сообщений INTUITY™ AUDIX®

## Основное меню

**Запись и отправка сообщений**  
(запись, редактирование, адресация, задание срока доставки)



**Получение и ответ на сообщения**  
(выборка, сортировка/сохранение, ответ)



**Создание персональных приветствий**  
(запись, редактирование, активизация)



**Проверка исходящих сообщений**  
(выборка, сортировка/сохранение, прослушивание/изменение, повторная отправка)



**Изменение пароля/создание почтовых списков/персональных справочников**  
(создание, просмотр/изменение, сканирование)



**Настройка параметров уведомляющего вызова**  
(звонок системы на указанный вами номер в случае поступления новых сообщений)



**Быстрое сканирование сообщений**  
(и/или заголовков)



## ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ

Помощь \* 4 или \* H

Возврат в \* 7 или \* R  
основное меню

Пауза \* 9 или \* W

Отмена удаления \* \* 8 или \* \* U  
(возможна  
не во всех  
системах)

Удержание \* \* 4 или \* \* H  
сообщения в категории

Повторный вход \* \* 7 или \* \* R

Пропуск приветствия 1  
вызываемого абонента

Перевод на \* 8 или \* T  
внутренний номер

Поиск имени/ \* \* 6 или \* \* N  
внутреннего номера

Выход из системы \* \* 9 или \* \* X

Перевод вызова на оператора \* O

Удаление \* 3 или \* D

---

### Команды, используемые при адресации:

Альтернативная \* 2 или \* A  
адресация  
(выбор адресации по имени  
или внутреннему номеру)

Адресация по списку \* 5 или \* L