



设置邮件通知

要设置邮件通知，请单击**通知**主菜单链接。更改设置后单击**应用**。

- 要设置邮件等待指示器 (MWI)，请单击 **MWI** 导航链接，选择**启用消息等待指示**，编辑您的 MWI 标准，然后选择**启用消息等待指示规则**。
- 要设置“呼叫本人”，请单击**呼叫本人**导航链接，选择**启用呼叫本人**，单击**新规则**，输入规则名称，单击**应用**，然后编辑规则的标准。选中新规则名称旁的复选框启用规则。

注意：请首先设置计划和电话列表。

- 要设置“通知本人”，请单击**通知本人**导航链接，选择**启用通知本人**，单击希望创建的“通知本人”规则类型，然后编辑规则的标准。选中新规则名称旁的复选框启用规则。

设置其他 Modular Messaging 选项

要设置其他 Modular Messaging 选项，请单击**选项**主菜单链接。

- 要更改您的时区，请单击**时区**导航链接，选择一个时区，然后单击**应用**。
- 要设置应用程序首选项，请单击**应用程序首选项**导航链接，然后完成该页面的所有字段。单击**应用**。

导航链接

您可以从每个主菜单链接访问以下导航链接。导航链接可将您带到能够管理 Modular Messaging 功能的页面。

主叫方体验导航链接

- **问候语**链接。选择、播放、录制或删除问候语。
- **呼叫处理**链接。激活问候语，忽略呼叫处理或者筛选呼叫。
- **多语种呼叫应答**链接。为呼叫您的邮箱的主叫方指定语言选项。
- **查找本人**链接。为重定向呼叫设置规则。
- **内部通信寻呼**链接。将系统设置为在您未应答电话时寻呼您。

我的体验导航链接

- **首选语言**链接。设置从电话用户接口 (TUI) 收听的语言。
- **邮件选项**链接。管理邮件排序顺序和其他邮箱操作。
- **传真打印**链接。指定打印传真的默认号码。
- **个人列表**链接。创建和修改“个人分发表”。

通知导航链接

- **MWI** 链接。指定系统在收到满足特定标准的邮件时通知您。
- **呼叫本人**链接。指定系统在收到满足特定标准的邮件时，通过指定的电话号码呼叫您。
- **通知本人**链接。指定系统当某人呼叫并留言或者某人呼叫并要求系统通知您时，向您发送通知消息。

密码导航链接

更改密码。

选项导航链接

- **选项摘要**链接。查看和更改您在 Web Subscriber Options 中指定的选项和设置。
- **时区**链接。更改时区设置。
- **应用程序首选项**链接。根据您的希望 Web Subscriber Options 如何工作和显示信息来更改设置。
- **下载 Voice Player** 链接。下载并安装 Avaya Voice Player 以回放和录制问候语。

帮助菜单导航链接

转到 Web Subscriber Options 的帮助索引。

“注销”主菜单链接

注销 Web Subscriber Options。

Avaya™ Modular Messaging Web Subscriber Options 快速参考指南

版权所有 © 2006 Avaya Inc. 保留所有权利。所有以 ® 和 ™ 标识的商标均是 Avaya Inc. 的注册商标或商标。所有其它商标是其各自所有者的财产。

2006 年 4 月

概述

Modular Messaging Web Subscriber Options 是可视接口，可用于更改邮箱的默认设置，例如呼叫和邮件处理的设置。有关本指南中任何主题的详细信息，请参阅在线帮助。通过左侧导航窗格中的**帮助菜单**链接，可以访问“帮助”。

登录

1. 在您的浏览器中输入 Web Subscriber Options 的地址，例如 **http://servername/wso**。
2. 在“登录”页上，填写以下字段：
 - **邮箱号码**。输入 Modular Messaging 邮箱的号码。
 - **电话号码**。输入用于系统呼叫播放、录制问候语和列表名的号码。
 - **密码**。使用字母数字字符输入 Modular Messaging 密码。对于英语之外的语言，请仅使用数字。
 - **Web 语言**。选择显示语言。
3. 单击**登录**导航到您的起始页。

更改密码

1. 单击主菜单中的**密码**链接。
2. 输入当前密码。输入新密码，然后再次输入相同的密码。
3. 单击**应用**。

设置主叫方的语言选项

1. 从**主叫方体验**主菜单链接，单击**多语种呼叫应答**导航链接。
2. 选择主要语言。
3. 选择**也允许主叫方选择以下语言**，然后选择第二种和第三种语言。
4. 单击**应用**。

使用问候语

可以录制和回放问候语，以供呼叫您邮箱的主叫方收听。根据“应用程序首选项”中的设置，可使用电话或声卡。要使用问候语，请从**主叫方体验**主菜单链接单击**问候语**导航链接。然后选择希望使用的问候类型。可以录制或上载问候语，播放已录制的问候语，还可以删除问候语。

设置个性化呼叫处理

是否可以更改呼叫处理选项，取决于管理员如何设置您的系统。要设置个性化的呼叫处理，请从**主叫方体验**主菜单链接单击**呼叫处理**导航链接。更改设置后单击**应用**。

- 要激活长时间不在问候语，请选择**播放长时间不在问候语**。
- 要激活系统问候语或可选问候语，请从以下选项进行选择，然后为您激活的各个选项选择问候语：
 - **如果分机占线，请播放**
 - **如果分机无人应答，请播放**
 - **堵塞呼叫并播放**
- 要启用呼叫筛选，请选择**启用呼叫筛选**。

设置查找本人

要使用“查找本人”重定向未应答的呼叫，必须首先设置计划和电话列表。

1. 从**主叫方体验**主菜单链接，单击**查找本人**导航链接。
2. 选择**启用查找本人**，然后单击**新规则**。
3. 输入规则名称，然后单击**应用**。
4. 在规则说明框中，选择一个计划和一个电话列表。
5. 选中新规则名称旁边的复选框启用该规则，然后单击**应用**。

使用内部通信寻呼

可以将 Modular Messaging 设置为在您未应答电话时寻呼您。

1. 从**主叫方体验**主菜单链接，单击**内部通信寻呼**导航链接。
2. 选择内部通信寻呼选项，然后单击**应用**。如果希望系统在寻呼您之前提示主叫方，请选择**打开**，如果希望系统在您错过任何呼叫时寻呼您，请选择**自动**。

设置电话用户接口 (TUI) 选项

单击**我的体验**主菜单链接。更改下列各选项之后，单击**应用**。

- 要更改邮箱的提示语言，请单击**首选语言**导航链接，然后选择一种语言。
- 要更改邮件的排序顺序，请单击**邮件选项**导航链接，然后选择根据媒体类型或其他标准进行排序。
- 要更改打印传真的默认号码，请单击**传真打印**导航链接，然后输入传真号码。

管理个人分发列表

从**我的体验**主菜单链接，单击**个人列表**导航链接。**注意：**对于某些配置，只能编辑和录制“个人分发列表”的列表名称。

- 要创建 PDL，请单击**新建列表**，编辑显示名称和列表号码，然后单击**保存**。
- 要使用个人列表，请选择希望使用的列表。可以执行下列操作：
 - 单击可向个人列表添加联系人、电子邮件地址或列表。
 - 单击**删除**删除此列表。
 - 使用页面底部的控件录制或上载列表名称，然后保存列表名称。